

Senatel™ Powerfrag™**Зарядка**

Допускается как прямое, так и обратное инициирование зарядов *Senatel Powerfrag*. Перед заряданием шпур должен быть тщательно очищен от буровой мелочи и пыли. Капсюль-детонатор (электродетонатор, НСВ детонатор) необходимо помещать в торцевой части патрона-боевика так, чтобы дно гильзы детонатора было направлено в сторону основного заряда. Боевик должен посылаться отдельно, не допускается наличие зазоров между торцами патронов в шпурах. Заряд, состоящий из двух или нескольких патронов ВВ должен посылаться в шпур одновременно. При зарядании запрещается сильно надавливать на боевик, а также проталкивать его ударами забойника. Допускается применение забойников из дерева или других материалов, не дающих искры. Не допускается сильное трамбование патронов *Senatel Powerfrag*, кроме последнего, в шпурах.

Классификация продукции

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Торговая марка: | <i>Senatel™ Powerfrag™</i> |
| Характеристика: | Взрывчатое вещество, Blasting, Type E |
| Допуск по РК | № 06-05/ЮЛ-871 от 28.11.08г. |
| UN No. | 0241 |
| Class Code | 1.1D |
| CE | 0589 |
| EX Number | 9808198 – Gassed |
| EX Number | 9808197 – Micro-ballooned |

Хранение

Senatel Powerfrag подлежат хранению в сухих хорошо проветриваемых складских помещениях. Условия хранения должны исключать возможность порчи тары. Гарантийный срок хранения ЭВВ *Senatel Powerfrag* – 12 месяцев.

После истечения гарантийного срока хранения ЭВВ *Senatel Powerfrag* необходимо проводить испытания на передачу детонации. Кроме того, дополнительно проверяется состояние упаковочной тары и маркировки патронов. Допускается проведение повторных испытаний в течение 1 года.

Транспортирование

Senatel Powerfrag перевозятся всеми видами транспорта в соответствии с «Правилами промышленной безопасности при взрывных работах», «Правилами перевозки взрывчатых материалов автомобильным транспортом».

Доставка ЭВВ *Senatel Powerfrag* к месту ведения взрывных работ осуществляется специальными транспортными средствами или вручную в заводской упаковке, а также в сумках и кассетах, предназначенных для этих целей и допущенных уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

Уничтожение

При производстве работ по уничтожению *Senatel Powerfrag* необходимо руководствоваться «Правилами промышленной безопасности при взрывных работах» а также инструкцией по применению ЭВВ *Senatel Powerfrag*. Допускается уничтожать *Senatel Powerfrag* методом взрывания в скважинах в качестве забоечного материала с качественными штатными ВВ.

Безопасность

ЭВВ *Senatel Powerfrag* допущены к применению при производстве взрывных работ как на поверхности, так и в подземных условиях, кроме шахт и рудников, опасных по газу и пыли.

Торговые марки

Слово *Orica*, логотип *Orica* являются отличительными торговыми знаками группы компаний *Orica*. *Senatel™*, *Powerfrag™* и *Exel™* являются торговыми марками компании *Orica Explosives Technology*. ACN 075 659 353, 1 Nicholson Street, East Melbourne, Victoria, Australia.

Ответственность

Аммиачно-селитренные ВВ, такие как *Senatel Powerfrag*, могут вступать в реакцию с сульфидсодержащими веществами и создавать потенциально опасные ситуации. *Orica* не несет никакой ответственности за любые последствия, в результате использования ВВ в таких условиях или при использовании в другой агрессивной среде. Вся информация, содержащаяся в этом листе данных точна и современна на день выпуска, указанный ниже. Так как *Orica* не может контролировать условия, в которых используется данная продукция, каждый пользователь должен рассматривать данную информацию в своем контексте применения. В пределах допустимых законом границ, *Orica* не несет ответственности за повреждения любого характера, возникшие в результате использования информации этого листа данных. Никакие специальные или подразумеваемые гарантии не даются, кроме тех гарантий, что подразумеваются законом.

АО «Орика-Казахстан»

Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 103.

Тел. 8(7232) 52-21-23, 77-03-56, факс 52-22-00

